HK SP 41C

Катушка для клапана с электроуправлением HK41C

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

соответствующие штекеры	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668

Указания

В катушках переменного тока потребление тока в фазе пуска значительно выше чем в фазе поддержания напряжения. Поэтому не допускается их эксплуатация без магнитного сердечника, т.к. тогда возникает опасность перегрева и катушка может перегореть. Аналогичный эффект возникает, если клапаны с электромагнитами переменного тока эксплуатируются с очень высокой частотой повторения импульсов (вкл / выкл). При этом катушки часто находятся в диапазоне высокого потребления тока и также могут перегреться. В этих случаях рекомендуется применение катушек с резистивно-емкостной защитой со штекером постоянного тока.В катушках постоянного тока в процессе выключения могут возникать очень высокие пики напряжения. Поэтому мы рекомендуем использовать с этими катушками штекеры с блоком схемной защиты.

Указание по заказу

Другие типы катушек по специальному запросу

Комплект поставки

с кольцом круглого сечения

Артикул

Наименование	Средняя потребляемая мощность	Среднее потребление тока
HKSP12V41C	32	2,72
HKSP24V41C	31	1,29
HKSP205V41C	31	0,44
HKSP115V41C	32	0,65
HKSP230V41C	32	0,33

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua