HK SP CO

Катушка для клапана с электроуправлением HKDH

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

соответствующие штекеры	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (штекер постоянного тока)

Указания

В катушках переменного тока потребление тока в фазе пуска значительно выше чем в фазе поддержания напряжения. Поэтому не допускается их эксплуатация без магнитного сердечника, т.к. тогда возникает опасность перегрева и катушка может перегореть. Аналогичный эффект возникает, если клапаны с электромагнитами переменного тока эксплуатируются с очень высокой частотой повторения импульсов (вкл / выкл). При этом катушки часто находятся в диапазоне высокого потребления тока и также могут перегреться. В этих случаях рекомендуется применение катушек с резистивно-емкостной защитой со штекером постоянного тока.В катушках постоянного тока в процессе выключения могут возникать очень высокие пики напряжения. Поэтому мы рекомендуем использовать с этими катушками штекеры с блоком схемной защиты.Момент затяжки крепежных гаек катушки электромагнита: ± 3НмДля электромагнитных катушек Тип RC используются выпрямительные штекеры HKSP669.

Указание по заказу

Другие типы катушек по специальному запросу

Комплект поставки

с кольцом круглого сечения

Артикул

Наименование	Средняя потребляемая мощность	Среднее потребление тока
HKSPCOER230AC	-	-
HKSPCOU12DC	33	2,80
HKSPCOU24DC	33	1,40
HKSPCOU28DC	35	1,24
HKSPCOI110AC	60	0,50
HKSPCOI230AC	60	0,25
HKSPCOU230RC	40	0,25
HKSPCOE12DC	30	2,80
HKSPCOE24DC	30	1,40
HKSPCOE28DC	30	1,24
HKSPCOE110AC	58	0,50
HKSPCOE230AC	58	0,25
HKSPCOE230RC	30	0,25

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua