

## Катушка для клапана с электроуправлением HK DG4V3

Обновлено: 04.26.24

### Характеристики

<b>соответствующие штекеры</b>	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (штекер постоянного тока)
--------------------------------	---



### Указания

В катушках переменного тока потребление тока в фазе пуска значительно выше чем в фазе поддержания напряжения. Поэтому не допускается их эксплуатация без магнитного сердечника, т.к. тогда возникает опасность перегрева и катушка может перегореть. Аналогичный эффект возникает, если клапаны с электромагнитами переменного тока эксплуатируются с очень высокой частотой повторения импульсов (вкл / выкл). При этом катушки часто находятся в диапазоне высокого потребления тока и также могут перегреться. В этих случаях рекомендуется применение катушек с резистивно-емкостной защитой со штекером постоянного тока. В катушках постоянного тока в процессе выключения могут возникать очень высокие пики напряжения. Поэтому мы рекомендуем использовать с этими катушками штекеры с блоком схемной защиты. Момент затяжки крепежных гаек катушки электромагнита:  $\pm 3\text{Нм}$

### Указание по заказу

Другие типы катушек по специальному запросу

### Артикул

Наименование	Средняя потребляемая мощность
<a href="#">HKDG4V3G12VDC</a>	30
<a href="#">HKDG4V3H24VDC</a>	30
<a href="#">HKDG4V3A110VAC</a>	7
<a href="#">HKDG4V3EP230VAC</a>	7